

## Lieferumfang



KIWI Sensor



KIWI Gateway

## Installationsanforderungen für Außentüren

Smart Entry wird ausschließlich bei bereits elektrifizierten Türen (Klingeltableau mit elektrischem Türöffner oder Automattüren) verbaut. Um dieses System zu installieren, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- 12-18 V Spannung (AC/DC) im Klingeltableau
- Türöffnerleitung geht über das Klingeltableau zum Türsummer
- min. zwei Freidrähte zwischen Klingeltableau und Steuerungsmodul der Klingel
- Platz von mindestens 90 x 90 x 20 mm hinter dem Klingeltableau für den zu verbauenden Sensor zzgl. 110 x 30 x 20 mm für zwei Antennen

Fragen bitte an:

### Technisches Projektmanagement

T + 49 30 609 83 83-93

F + 49 30 609 83 83-99

onboarding@kiwi.ki

## Installationsanforderungen für Schranken oder Rolltore

Smart Entry wird ausschließlich bei bereits elektrifizierten Toren oder Schranken verbaut. Um dieses System zu installieren, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- potentialfreier Auslösekontakt vorhanden
- 230 V Anschluss max. 10 Meter vom Auslösekontakt entfernt
- Platz von 200 x 200 x 200 mm

## Spezifikationen Sensor

Abmessungen	82 mm x 53 mm x 15 mm, zusätzlich zwei Antennen à 110 mm x 11 mm
Gewicht	40 g
Spannung	12 - 18 V AC/DC
Schaltung	Potentialfreier Kontakt
Leistung	< 1 W (80 mA bei 12 V)
Frequenz A	2.4 GHz, KIWI proprietäres Protokoll
Frequenz B	868 MHz, KIWI proprietäres Protokoll
Temperaturbereich	-20 bis 70 °C
Witterungsbeständigkeit	Nicht witterungsbeständig
Identifikation & Aktivierung	durch aktiven Transponder oder KIWI App bzw. Mobile WebApp
Einbau	In Klingeltableaus, Schranken, Roll-Tore und Automattüren

Spezifikationen Gateway	
Abmessungen	238 mm x 120 mm x 68 mm
Gewicht	550 g
Spannung	230 V AC oder 12 V AC/DC
Leistung	< 1 W
Frequenz A	GSM
Frequenz B	868 MHz, KIWI proprietäres Protokoll
Temperaturbereich	-20 bis 70 °C
Witterungsbeständigkeit	Nicht Witterungsbeständig
Einbau	Zur Befestigung an der Wand